

## HD -digiboksi antenni- ja kaapeliverkkoon



### Tuotekuvaus

Perinteisellä digiboksilla ei voi vastaanottaa HD-lähetystyksiä. Jos televisiossa ei ole valmiina HD-viritintä, tarvitaan erillinen HD-digiboksi - Finnsat FH1-HD.



**JOPA 40%  
VIIME VUONNA  
MYYDYISTÄ  
TELEVISIOISTA  
TARVITSEE  
HD-BOKSIN**

Jopa 40 prosentilla vuonna 2013 myydyistä televisioista ei pysty katsomaan YLE:n uusia HD-kanavia, sillä niistä puuttuu tarvittava DVB-T2-viritin. FH1-HD on ratkaisu tähän ongelmaan.

Finnsat FH1-HD digiboksissa on antenni- ja kaapeliverkon HD-viritimet. Näet sillä sekä teräväpiirtoiset HD-kanavat että normaalit digikanavat.

Ei enää myynnissä.

### Ominaisuudet



*Vaivaton ottaa käyttöön,  
helppo käyttää*

Käyttöönnotossa kaikki suomalaiset asetukset on valittu puolestasi jo valmiiksi, joten muutamalla painalluksella laite on käyttökunnossa.

Laitteen liittäminen televisioon on toteutettu ilman hankalia hyppykaapeleita – antenni-rasialta tuleva liitosjohto ainoaan reikään mihin se sopii ja toinen kaapeli televisioon, siinä kaikki.



*Teräväpiirtoa  
parhaimmillaan HD-  
digiboksilla*

FH1-HD pystyy parantaa kuvan tarkkuuden viisinkertaiseksi tavallisen digikanavan kuvaan nähden, lisäämällä pystytarkkuutta 576:sta 1080:een pikseliin.

Teräväpiirto on parhaimmillaan urheilussa – niin jääkiekon kuin jalkapallonkin seuraamisessa on aivan uutta mieltä, kun kaiken erottaa niin paljon aiempaa selvemmin.



*Iso ominaisuuksiltaan,  
pieni virrankulutukseltaan*

Finnsatin uuden digiboksin energiankulutukseen on kiinnitetty erityistä huomiota ja kaikkien raja-arvojen alle mennään kirkkaasti.

## Tekniset tiedot

Antennikotiin Kyllä

Kaapelikotiin Kyllä

### Virittimet

Virittimet 1 kpl  
DVB-T/DVB-T2/DVB-C hybridi

Vapaiden IP kanavien vastaanotto MPEG-2/4 TS, SD/HD  
UDP/RTP

### Salauksen purku

Sisäänrakennettu Conax (linkittävä)

### Liitännät

Antenni 2 kpl  
Antenni tulo IEC naaras  
Antenni lähtö IEC uros  
Antennisignaalin läpivienti toiseen laitteeseen

HDMI lähtö 1 kpl  
- Tuetut resoluutiot 576p, 720p, 1080i ja 1080p  
- Versio Versio 1.3a  
HDCP aina aktiivinen

SCART 1 kpl  
RGB ja CVBS

Digitaalinen äänilähtö SPDIF (optinen)

Analoginen äänilähtö 3,5mm stereoplugi

Verkkoyhteys 100Mb/s Ethernet

USB 1 kpl (edessä)  
versio 2.0  
JPEG kuvien katselu  
Ohjelmistopäivitys

Tuetut tiedostojärjestelmät

## Tallennus ja toisto

Tallennettavat kanavat määrä

Kiintolevy

Ajansiirto

Toistuvat ajastukset

Kirjanmerkit

Hakusanatallennukset EPG:stä

Tallennuksen automaattinen  
lisäaika

Hidastus

Kuva kovalta toisto

Tallenteiden salaus levyllä

Tallenteiden editointi

Kelausnopeudet

Hidastus (eteen ja taaksepäin)

Hyppy (eteen ja taaksepäin)

Aikajanalla nopea siirtyminen  
(Seek)

Jatkuvatoisto

## Teksti-tv

Muisti 1000 sivua

Alasivujen selaus On

Jaettu tai kokonäyttö On

Kanavakohtaiset suosikkisivu  
pikanäppäimet On

## Virtalähde ja tehon kulutus

Virtalähde Ulkoinen 230VA

Virrankulutus

Täysi valmiustila ~0.6W (autom. valmiustila 4 tunnin jälkeen)

SD katselu ~7.6W

HD katselu ~7.9W

HD katselu + tallennus

## Muut toiminnot

PIP: Kahden kanavan kuva On

Muistutustoiminto On

Ohjelmistopäivitys OTA, USB tai IP

Nopea ensiasennus On

Nopea kanavanvaihto On

Nopea käynnistyminen On

## Väri, mitat, paino

Väri Musta

Leveys x Syvyys x Korkeus 295 x 170 x 44 mm

Paino 1kg

## Tuotepakkauksen sisältö

Käyttöopas	(suomi, ruotsi)
Kaukosäädin	Kaksi paristoa (AAA)
RF-kaapeli	On
HDMI-kaapeli	On

[www.finnsat.tv](http://www.finnsat.tv)